

MG-300 -Firmware Update Instruction-

1. アップデーターのダウンロード

NUX「MG-300」の製品ページ (<https://www.nuxefx.com/mg-300.html>) 最下部から、"MG-300Firmware (Mac or Windows)" をダウンロードします。ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので解凍してください。



2. コンピューターと接続

ペダルからアダプター (パワーサプライ) を外し、micro-USB ケーブル (別売) を使用してパソコンとペダルを接続します。



3. アップデートの準備

「NUX DFU Updater」を起動し、ペダルの2つのフットスイッチを押しながら (押し込んだ状態のまま) アダプター (パワーサプライ) を接続します。接続が完了するまで2つのフットスイッチは押したままにしてください。接続が完了すると2つのLEDが点滅します。



4. アップデート

NUX DFU Updater の「Select File」を選択し、MG-300Firmwareフォルダ内の BIN ファイル (~.bin) を選択します。「Start Update」を選択し、アップデートを開始します。

※ アップデート中に USB ケーブル、電源ケーブルを抜かないように注意してください。

NUX DFU Updater の下部に Update Finish. の表記が出たらアップデートは完了です。NUX DFU Updater を終了し、USB ケーブル、電源ケーブルを抜いてください。

